

Manual de actualización para el receptor Prosat 790 Platinum.

1. Insertar el pendrive con el archivo descargado previamente desde **www.act.22web.net/actualizaciones.html** para el modelo Prosat 790.
2. Ir al menú y luego a "**utilites**" luego "**upgrade by usb**" y apretar el botón "ok" en el control remoto y saldrá el archivo que hay en el pendrive con la fecha "Prosat_790_30_06_10" como ejemplo, en este caso es el archivo con la fecha 30/06/10, siempre tiene que ser el más cercano a la fecha actual, y con la extensión .prb
3. Seleccionar el archivo y apretar el botón "ok" en el control remoto.
4. La barra de progreso empezará a aumentar desde 0% a 100% (no apagar el equipo ni interrumpir el proceso durante la actualización) al llegar a 100% luego el equipo se reiniciara automáticamente y el receptor estará actualizado al encender nuevamente.
5. Luego entrar en el menú a "**Instalación**" y luego a "**Búsqueda de Satélite**"
6. Observar los siguientes datos que estén así:

Satélite - 1/1 AMAZONAS
Búsqueda de Red - NO
Modo de búsqueda - Auto Búsqueda
Búsqueda Multisatelite - NO
7. Luego le damos "ok" al botón del control remoto en donde dice "Buscar"
8. Empezará el equipo a buscar los canales del satélite y también las radios, al llegar al 100% saldrá un mensaje si desea guardar la búsqueda y le dice que si confirmándolo con el control remoto con el botón "ok".
9. Luego salir del menú con el botón "exit" y podrá ver los canales sin ningún problema.